Prol. Azucena 60 Paraje San Juan, Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.
Tel. 3548-0321 / 22
www.jmi.com.mx

2ª cerrada Hidalgo Mz.20 Lt.1ª San Miguel, Iztapalapa C.P.09360, D.F.

Controlador GSM5010 Y 11

Es un equipo GSM de control y alarma. Te permite monitorear y controlar una alarma o estaciones remotas o equipos vía SMS. Este dispositivo es alimentado de 12Vdc y siempre esta permanentemente conectada a un teléfono celular GSM. No se requiere ser conectado a una línea telefónica de casa y puede ser instalado en cualquier lugar donde exista señal GSM de tu proveedor local (Telcel y Movistar).

Las funciones pueden ser utilizadas para control remoto de cualquier equipo con entradas/ salidas digitales o análogas haciendo que este te envié mensajes SMS a tu celular con alertas e información de tu proceso.

Se le puede conectar un micrófono para escuchar remotamente que esta pasando alrededor del controlador GSM. Esta función es muy útil para revisar si se encendió un motor o si hay muchísimo ruido en la empresa, etc.

Especificaciones:

- Transmisión de datos bidireccional
- Entradas análogas de 2 a 40mA (modelo **GSM5011**)
- Entradas digitales para alarmas. Acepta contacto seco o voltaje de hasta 5V
- relevadores de salida (12V-24V), Cualquier relevador puede ser accionado enviando un mensaje SMS
- Se pueden monitorear las entradas digitales enviando un mensaje SMS
- Soporta hasta 10 números celulares para envío de mensajes SMS
- Protegido por contraseña que previene el uso no autorizado
- Cada entrada digital puede ser asignada a un relevador
- Puede ser configurado desde una PC o un celular GSM
- Con función de temporizador que puede ser programada para encender alguna salida
- Tiene integrado 2 Watchdog que operan 7dx24h
- Soporta las Bandas GSM: 850/900/1800/1900 Mhz

Aplicaciones:

- Aplicaciones en sistemas de Seguridad
- Supervisión y monitoreo de sistemas de alarma
- Sistemas de monitoreo automático
- Maquinaria de servicio
- Estaciones de bombeo
- Edificios
- Estaciones climáticas
- Monitoreo de Transporte y vehículos
- Control de válvulas ON/OFF
- Ahorro de energía, control de luces
- Tanques, niveles, temperaturas
- En cuartos sin supervisión
- Aplicaciones para cuartos de control

Accesorios incluidos:

- Fuente de poder
- Cable serial (RS-232)
- Antena GSM
- Herramienta para programación en PC
- Manual de usuario

Modelos

GSM5010: 4 entradas digitales y 4 salidas a relevador

GSM5011: 4 entradas analógicas 2 a 40 mA, 8 entradas digitales y 8 salidas a relevador